

Sky Q Receiver

Installationsanleitung für Satellitenempfang



Sky Q Receiver – für das beste Fernseherlebnis

 Alles an einem Ort. Deine Apps auf Sky Q. Direkter Zugriff auf die beliebtesten Apps und Mediatheken mit Sky Q.

 Mit der Sky Go App dein Sky Programm ansehen, wo du willst. Nutze Sky Go auf Smartphones, Tablets (iOS & Android) sowie PC/Mac.

 Über 800 Stunden Fernsehen aufnehmen und wann du willst ansehen.

 Intuitive Bedienung und Suche mit der Sky Q Sprachfernbedienung.

 Bereits laufende Inhalte einfach von vorne starten.

 Mit dem Kids Mode können Kinder nur auf Inhalte im Kids-Bereich zugreifen.

 Auf Wunsch auch ultrascharf mit der UHD-Option – für ein Gefühl wie im Kino oder Stadion.

Bevor du loslegst

Welchen SAT-Anlagentyp hast du?



Ein-Kabel

Eine einzelne Kabelsteuerteileinender Tuner (Empfangsteile) des Receivers an. Das gleichzeitige Aufnehmen und Ansehen von Sendungen kann daher eingeschränkt sein.



SatCR

Ein Kabel versorgt beide Tuner des Receivers über je ein Frequenzband. Die Frequenzen für die beiden Bänder stehen oft auf der Anschlussdose. Dabei ist eine eingeschränkte Unterstützung von JESS-Installationen (Userbänder 1-8) möglich.



Zwei-Kabel

Zwei Kabel steuern beide Tuner des Receivers unabhängig voneinander.



Wie möchtest du den Receiver mit dem Internet verbinden?



WLAN

Wenn dein WLAN-Router durch ein Passwort geschützt ist, benötigst du es zur Einrichtung des Receivers.

Alternativ: Wenn dein WLAN-Router WiFi Protected Setup™ unterstützt, hilft dir die Bedienungsanleitung deines Routers.



Netzwerkkabel (optional)

Für eine Verbindung über ein Netzwerkkabel sind in der Regel keine weiteren Angaben nötig.

TIPP!

Falls du nicht sicher bist, frage deine Hausverwaltung, deinen Vermieter oder den Fachbetrieb, der die Installation durchgeführt hat.



HINWEIS!

Beachte bitte die beiliegenden Sicherheitshinweise, bevor du das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nimmst. Um Funktionsstörungen zu vermeiden, verwende bitte nur das mitgelieferte Originalzubehör.



HINWEIS!


Bei manchen Sprachfernbedienungen kann die Anordnung der Tasten von der Darstellung (Seite 5) abweichen.

Lieferumfang


Um Ultra HD in bestmöglicher Qualität genießen zu können, verwenden bitte unbedingt das dem Sky Q Receiver beiliegende High-Speed-HDMI-Kabel. Benutzen nicht das Zubehör eines gegebenenfalls vorhandenen, älteren Sky/Sky+ Receivers.




Sky Q Receiver für Satellitenempfang




Sprachfernbedienung und Batterien



Sicherheitshinweise



High-Speed-HDMI®-Kabel



Netzkabel und Netzteil

Sprachfernbedienung

Zuden Aufnahmen

Ein/Aus: Ein- und ausschalten

Play/Pause: Inhalte wiedergeben oder anhalten. Time-Shift starten

Zurückspulen

Richtungstasten: Navigieren. Rechts: Zeigt im Live-TV den zuletzt gesehenen Sender an

Zurückkehren zum Live-TV

Sprachtaste (ggf. seitlich): Haltet die Sprachtaste gedrückt. Beispiele der Sprachsteuerung unter: sky.de/sprachsteuerung-hilfe sky.at/sprachsteuerung-hilfe

Lauter/leiser*

Fragezeichen: Hilfe aufrufen. Im Live-TV Tonspur/Untertitel anzeigen

Stummschalten*

Status-LED

Mikrofon

Vorspulen

OK: Auswahl und Eingaben bestätigen

Apps anzeigen

„Home“ anzeigen

Sender wechseln: Zum nächsten oder vorherigen Sender schalten


Suche öffnen

Info: Programminfo anzeigen

Aufnahme: Serien-/Einzelaufnahme starten. Geplante Aufnahme löschen

Weitere Informationen findest du in der Bedienungsanleitung zum Sky Q Receiver unter: sky.de/anleitungen sky.at/anleitungen

* Voraussetzung: Du hast die Sprachfernbedienung für dein TV-Gerät oder dein Audiosystem eingerichtet.






TIPP!


Um den Receiver mit dem Internet zu verbinden, stelle sicher, dass dein Internetrouter eingeschaltet ist.

Den Receiver anschließen



- 1 Smartcard einstecken
Schiebe die Smartcard in Pfeilrichtung mit dem Chip nach unten in den Smartcard-Steckplatz.
- 2 SAT-Empfangsanlage anschließen
Beim **Ein-Kabel-** oder **SatCR-** bzw. JESS-Anlagentyp schließe das Kabel nur an **SAT IN1** an.

Beim **Zwei-Kabel-Anlagentyp** schließe ein Kabel an **SAT IN1** und das andere an **SAT IN2** an.
- 3 Netzwerkkabel (empfohlen)
- 4 Audioanlage (empfohlen)
- 5 TV-Gerät anschließen
Verwende dazu das dem Sky Q Receiver beiliegende HDMI-Kabel.
- 6 An das Stromnetz anschließen
Nachdem du alle Geräte angeschlossen hast, schließe den Receiver über das beiliegende Netzteil an eine Steckdose an.
- 7 Batterien in Fernbedienung einlegen
Beachte dabei jeweils Plus- und Minuspol.
- 8 TV-Gerät und Receiver einschalten
Wenn du am TV-Gerät kein TV-Bild vom Receiver siehst, wähle gegebenenfalls am TV-Gerät manuell den richtigen AV-Eingang (z.B. HDMI 1).





TIPP!

Nur wenn dein Receiver mit dem Internet verbunden ist, erlebst du Sky Q in vollem Umfang und kannst deine Sky Q Sprachsteuerung nutzen.



HINWEIS!

Nur bei **SatCR** (JESS) wähle für **Tuner 1** und **Tuner 2** je ein Frequenzband (Userbänder 1 bis 8) aus. Um individuelle Werte einzugeben, wähle **Manuell eingeben**.

Erstinstallation

Schritt 1 von 4: Satelliteneinrichtung

Der Installationsassistent startet automatisch und führt dich durch die Erstinstallation.

Um eine Auswahl zu treffen, benutze die Richtungstasten und die OK-Taste auf der Fernbedienung.

Bitte lies dir die Datenschutzerklärung durch und bestätige sie.

SAT-Anlagentyp auswählen

Wähle den Satellitenanschluss, den du hast.

- **Ein-Kabel**
- **Zwei-Kabel**
- **SatCR** (JESS)

Land auswählen

Je nach Länderauswahl werden die Sender 1-99 in der Senderliste mit voreingestellten Favoriten belegt. In den Einstellungen kannst du später die Reihenfolge deiner bevorzugten TV- und Radiosender selbst festlegen. Der Receiver startet automatisch die Sendersuche.



Schritt 2 von 4: Netzwerkverbindung

Wenn du am Receiver ein Netzwerkkabel angegeschlossen hast und eine Internetverbindung hergestellt werden konnte, kannst du den Installationsprozess direkt fortsetzen.

Sonst gibt es diese Möglichkeiten:

WiFi Protected Setup™:

Folgen den Anweisungen auf dem TV-Gerät und drücke am Internetrouter die entsprechende Taste.

WLAN-Verbindung:

Wähle dein Netzwerk aus und gib dein WLAN-Passwort ein.

Netzwerkkabel:

Verbinde den Receiver über ein Netzwerkkabel mit dem Internetrouter.

Der Receiver stellt die Internetverbindung her und zeigt an, ob der Verbindungsversuch erfolgreich war.





TIPP!

Mach es dir einfach:
Wähle hier und bei der
Online-Registrierung die
gleiche persönliche
Jugendschutz-PIN.



TIPP!

Nach der Erstinstallation
kannst du die Abfrage der
Jugendschutz-PIN im Sky Q
Menü individuell auf deine
Familiensituation anpassen.
Alle Infos unter:
sky.de/jugendschutz
sky.at/jugendschutz

Erstinstallation

Schritt 3 von 4: Jugendschutz-PIN einrichten

Wenn du bereits vorab online eine persönliche Jugendschutz-PIN eingerichtet hast und der Receiver schon ans Internet angeschlossen ist, musst du nichts tun. Die Übertragung erfolgt automatisch.

Andernfalls kannst du deine persönliche Jugendschutz-PIN jetzt einrichten.

Dazu brauchst du zunächst die temporäre PIN aus dem Schreiben, auf dem die Smartcard aufgeklebt war.

Gib dann die persönliche Jugendschutz-PIN ein, die du künftig verwenden willst, und bestätige sie durch erneute Eingabe.

Falls du dreimal hintereinander eine falsche PIN eingibst, ist sie für 10 Minuten gesperrt.

Um die Erstinstallation abschließen zu können, wähle **Fortsetzen**.



Schritt 4 von 4: Fernbedienung einrichten

Verbinde die Sky Q Sprachfernbedienung über Bluetooth mit dem Receiver. Folge dazu den Anweisungen auf dem TV-Gerät.

Um mit der Fernbedienung beispielsweise dein TV-Gerät ein- und auszuschalten oder die Lautstärke zu steuern, programme sie für dein TV-Gerät oder deine AV-Anlage. Der Receiver hilft dir dabei. Die Programmierung war erfolgreich, wenn du mit der Fernbedienung die Lautstärke ändern kannst.

Mehr Informationen zur Sky Q Sprachfernbedienung unter:

sky.de/sprachsteuerung-hilfe
sky.at/sprachsteuerung-hilfe



Smartcard freischalten

Falls nach der Erstinstallation kein TV-Bild von Sky zu sehen ist, schalte auf Sender 100 (Sky One HD) und warte bis zu 45 Minuten. Das Freischaltsignal wird in dieser Zeit automatisch erneut gesendet. Schalte so lange nicht auf einen anderen Sender.

Die Freischaltung war erfolgreich, wenn du ein TV-Bild siehst.

Wenn du kein Freischaltsignal erhalten hast, gehe auf: sky.de/jetzt-freischalten | sky.at/jetzt-freischalten
Hier findest du alle Informationen über die nötigen Schritte, um deine Smartcard zu aktivieren.

„Mein Sky“ – dein persönlicher Bereich

Glückwunsch, du hast deinen Sky Q Receiver erfolgreich installiert. Mit „Mein Sky“ hilfst du dir selbst am einfachsten – alles auf Knopfdruck. Schnell und direkt. Rund um die Uhr. Entdecke, wie du in deinem persönlichen Bereich:



- dein Abo und deine Geräte verwaltet
- deine PINs und Daten änderst
- deine Abrechnungen einsiehst
- einen Umzug anmeldest

Und erfahre noch mehr über viele weitere Services von Sky!

Auf deinem Sky Q Receiver und im Web unter: sky.de/meinsky | sky.at/meinsky

Tipp: Richte gleich jetzt einen „Mein Sky“-Schnellzugriff auf deinem Smartphone oder Tablet ein. Infos dazu findest du im „Mein Sky“-Bereich auf der Sky Webseite.

